

GET IN
TOUCH

ARRESTO DI EMERGENZA

Panoramica dei prodotti



COMMUTATE SU SICUREZZA

QUANDO È VERAMENTE NECESSARIO

Alla RAFI trovate l’interuttore di arresto d’emergenza adatto alla vostra applicazione. Piccolo o grande, tondo o quadrato, resettaggio a trazione o a rotazione, robusto o di design – noi abbiamo ciò di cui avete bisogno. Sempre l’abituale affidabilità e qualità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Prodotto	Particolarità	Apertura di montaggio	Profondità di montaggio con elemento di comando	Resettaggio	Contatti	Tensione di comando / Corrente di comando	Attacco	Classe di protezione DIN EN 60529	Illuminazione
	LUMOTAST 16	Sicuro nonostante la sua estrema compattezza. Opzionalmente illuminabile per design notturno	Ø 16,2 mm	16 mm	rotazione	1 n.c., 2 n.c. 2 n.c. + 1 n.a.	250 V / 5 A	Connettore piatto 2,8 x 0,5 mm, saldabile	IP 65 / 67	Possibilità di illuminazione opzionale delle frecce / testa a fungo
	LUMOTAST 25	Elegante e compatto. Collare quadrato, collegamento per cavo piatto con sicurezza antiinversione	Ø 16,2 mm	30,7 mm	trazione	2 n.c.	25 V / 100 mA	Listello elastico / cavo piatto o zoccolo di innesto per circuito stampato	IP 65	no
	LUMOTAST 22	Forma compatta. Design notturno tramite frecce luminose, opzionalmente: contatto di segnalazione con 2 n.c. + 1 n.a.	Ø 22,3 mm	17,6 mm	rotazione	2 n.c. 2 n.c. + 1 n.a.	250 V / 2,5 A	Connettore piatto 2,8 x 0,8 mm, saldabile	IP 65	Possibilità di illuminazione opzionale delle frecce / testa a fungo
	RAFIX 16 standard	Standard per apertura di montaggio da 16,2 mm. Opzionale: elemento di comando con monitoraggio del connettore per una maggiore sicurezza	Ø 16,2 mm	44,7 mm (collegamento ad innesto) 51,3 mm (collegamento a vite) 47 mm (circuito stampato)	rotazione	1 n.a., 1 n.c., 2 n.a., 2 n.c., 1 n.c. + 1 n.a. 2 n.c. + 1 n.a.	35 V / 250 mA (Au) 250 V / 6 A (Ag)	Connettore piatto 2,8 x 0,8 mm saldabile, collegamento a vite, zoccolo di innesto per circuito stampato	IP 65	no
	RAFIX 16 protetto da blocco	Grande superficie di azionamento per un intervento sicuro. Opzionale: elemento di comando con monitoraggio del connettore per ulteriore sicurezza	Ø 16,2 mm	44,7 mm (collegamento ad innesto) 51,3 mm (collegamento a vite) 47 mm (circuito stampato)	rotazione	1 n.a., 1 n.c., 2 n.a., 2 n.c., 1 n.c. + 1 n.a. 2 n.c. + 1 n.a.	35 V / 250 mA (Au) 250 V / 6 A (Ag)	Connettore piatto 2,8 x 0,8 mm saldabile, collegamento a vite, zoccolo di innesto per circuito stampat	IP 65	no
	RAFIX 16 F	Forma tonda e quadrata Opzionale: elemento di comando con monitoraggio del connettore per una maggiore sicurezza	Ø 22,3 mm □ 23,1 mm	51,7 mm (collegamento ad innesto) 58,3 mm (collegamento a vite) 54 mm (circuito stampato)	rotazione	1 n.a., 1 n.c., 2 n.a., 2 n.c., 1 n.c. + 1 n.a. 2 n.c. + 1 n.a.	35 V / 250 mA (Au) 250 V / 6 A (Ag)	Connettore piatto 2,8 x 0,8 mm saldabile, collegamento a vite, zoccolo di innesto per circuito stampato	IP 65	no
	RAFIX 22 QR illuminabile	Lo standard nel quadro elettrico. Idoneo per alte correnti, numerose approvazioni. Opzionale: finestra illuminabile per design notturno oppure indicatore meccanico della posizione di comando	Ø 22,3 mm	39,5 mm	rotazione, trazione	1 n.a., 1 n.c., 2 n.a., 2 n.c., 1 n.c. + 1 n.a. 2 n.c. + 2 n.a. 2 n.c. + 1 n.a. 2 n.a. + 1 n.c.	35 V / 100 mA (Au) 250 V / 10 A (Ag)	Connettore piatto 2,8 x 0,8 mm, collegamento a vite, CageClamp®	IP 65	
	RAFIX 22 QR con serratura	Lo standard nel quadro elettrico. Con “chiave universale” per il resettaggio del pulsante azionato, idoneo per alte correnti, numerose approvazioni	Ø 22,3 mm	39,5 mm	rotazione, trazione	1 n.a., 1 n.c., 2 n.a., 2 n.c., 1 n.c. + 1 n.a. 2 n.c. + 2 n.a. 2 n.c. + 1 n.a. 2 n.a. + 1 n.c.	35 V / 100 mA (Au) 250 V / 10 A (Ag)	Connettore piatto 2,8 x 0,8 mm, collegamento a vite, CageClamp®	IP 65	no
	RAFIX 22 FS+ standard	Lo standard con fungo opaco. Disponibile anche con classe di protezione innalzata IP 69K oppure con contatti 2 n.c. + 1 n.a., combinabile con tutti gli elementi di comando RAFIX FS per l’arresto di emergenza	Ø 22,3 mm	27 mm (collegamento ad innesto) 9,2 mm (circuito stampato)	rotazione, trazione	1 n.a., 1 n.c., 2 n.a., 2 n.c., 1 n.c. + 1 n.a. 2 n.c. + 1 n.a.	35 V / 100 mA (Au) 250 V / 4 A (Ag)	Connettore piatto 2,8 x 0,8 mm, circuito stampato	IP 65 (rotazione) IP 69K (trazione)	opzionalmente attraverso la finestra centrale
	RAFIX 22 FS+ compatto	Elegante e compatto. Design notturno tramite frecce luminose, design come LUMOTAST 22 con struttura modulare, com binabile con tutti gli elementi di comando per arresto d'emergenza RAFIX FS	Ø 22,3 mm	27 mm (collegamento ad innesto) 9,2 mm (circuito stampato)	rotazione	1 n.a., 1 n.c., 2 n.a., 2 n.c., 1 n.c. + 1 n.a.	35 V / 100 mA (Au) 250 V / 4 A (Ag)	Connettore piatto 2,8 x 0,8 mm, circuito stampato	IP 65	Possibilità di illuminazione opzionale delle frecce / testa a fungo
	RAFIX 22 FSR fungo in plastica	Il robusto, con corpo di metallo e fungo di plastica Opzionale: finestra illuminabile, combinabile con tutti gli elementi di comando di arresto d'emergenza RAFIX FS	Ø 22,3 mm	27 mm (collegamento ad innesto) 9,2 mm (circuito stampato)	trazione	1 n.a., 1 n.c., 2 n.a., 2 n.c., 1 n.c. + 1 n.a.	35 V / 100 mA (Au) 250 V / 4 A (Ag)	Connettore piatto 2,8 x 0,8 mm, circuito stampato	IP 65	opzionalmente attraverso la finestra centrale
	RAFIX 22 FSR fungo in metallo	Il robusto con design d'eccellenza ed un fungo in alluminio anodizzato Combinabile con tutti gli elementi di comando di arresto d'emergenza RAFIX FS	Ø 22,3 mm	27 mm (collegamento ad innesto) 9,2 mm (circuito stampato)	trazione	1 n.a., 1 n.c., 2 n.a., 2 n.c., 1 n.c. + 1 n.a.	35 V / 100 mA (Au) 250 V / 4 A (Ag)	Connettore piatto 2,8 x 0,8 mm, circuito stampato	IP 65	opzionalmente attraverso la finestra centrale
	RAMO 22/30 E M12	Pronto per l’installazione: semplicissimo collegamento M12 Plug & Play, monoalloggiamento in un unico pezzo. Classi di protezione integrale di almeno IP65	Ø 22,3 mm (RAMO 22 E) Ø 30,3 mm (RAMO 30 E)	30,2 mm senza connettore (RAMO 22 E) 36,4 mm senza connettore (RAMO 30 E)	rotazione, trazione	2 n.c.	35 V / 100 mA (Au)	Collegamento Plug & Play M12	IP 65 / 67 / 69	opzionalmente attraverso la finestra centrale
	E-BOX All-in-one	Arresto d’emergenza nell’alloggiamento. Pronto per l’installazione con connettore M12 o modulare per l’attacco diretto.	–	–	rotazione, trazione	1 n.c., 2 n.c., 1 n.c. + 1 n.a., 2 n.c. + 1 n.a.	35 V / 100 mA (Au)	CageClamp® o M12	IP 65	opzionalmente



Le informazioni contenute in questo opuscolo contengono solo descrizioni generali o caratteristiche di prestazione che non sono sempre applicabili nella forma descritta nell'applicazione specifica o che possono cambiare a seguito di ulteriori sviluppi dei prodotti. I dati tecnici, le illustrazioni e le altre informazioni sui nostri prodotti sono solo i risultati di singole prove tecniche. Queste e altre caratteristiche della prestazione sono vincolanti solo se espressamente concordate al momento della stipula del contratto.

In caso contrario, si applica quanto segue: Possibilità di consegna e modifiche tecniche riservate. Immagini e altre rappresentazioni simili. Tutte le denominazioni dei prodotti possono essere marchi o nomi di prodotti del Gruppo RAFI o di altre aziende fornitrici, il cui utilizzo da parte di terzi per i propri scopi può violare i diritti del proprietario.

RAFI GmbH & Co. KG

Una società del Gruppo RAFI
Ravensburger Str. 128–134, 88276 Berg, Germania
P +49 751 89-0, F +49 751 89-1300
rafi-group.com, info.headquarters@rafi-group.com

RAFI